



Configurazione MMS/GPRS TISCALI modello NGM...

Le procedure seguenti illustrano come modificare e creare nuovi account dati per impostare i servizi MMS e WAP .

1) Creazione nuovo Account MMS

a. **Impostazione parametri MMS:**

- i. Dal menu "Connettività" scegliere la voce "Account dati" e quindi "GPRS".
- ii. Selezionare un record disponibile e validare la voce "Modifica".
- iii. Impostare i seguenti parametri:

1. Nome Account: Vodafone MMS
2. APN: mms.vodafone.it
3. Nome utente: vuoto
4. Password: vuoto
5. Autenticazione: Normale
6. DNS primario: 000.000.000.000
7. DNS secondario: 000.000.000.000

- iv. Salvare le modifiche effettuate.
- v. Tornare al menu principale e scegliere "Messaggi>>MMS>>impostazioni MMS>>Profilo server".
- vi. Selezionare SIM utilizzata
- vii. Scegliere la voce "Aggiungi nuovo"
- viii. Impostare i seguenti parametri:

1. Nome profilo: VODAFONE MMS
2. Indirizzo MMSC: <http://mms.vodafone.it/servlets/mms>
3. Account dati: tramite il tasto "Seleziona" scegliere il menu "GPRS" e quindi il profilo "VODAFONE MMS" editato precedentemente.
4. Tipo connessione: tramite il tasto "Seleziona" scegliere HTTP. Dal menu che appare impostare i seguenti parametri:
 - a. Usa proxy: Sì
 - b. Indirizzo proxy: 10.128224.010
 - c. Porta proxy: 80
5. Nome utente: vuoto
6. Password: vuoto

- ix. Salvare le modifiche effettuate.
- b. **Aggiungere parametri WAP:**
 - i. Dal menu "Servizi" scegliere la voce "Wap" entrare in "Impostazioni >>modifica account" selezionare la SIM da modificare e quindi "Aggiungi nuovo"
 - ii. Impostare i seguenti parametri:
 - 1. Nome Account:VODAFONE WAP
 - 2. APN: wap.omnitel.it
 - 3. Nome utente: vuoto
 - 4. Password: vuoto
 - 5. Autenticazione: Normale
 - 6. Indirizzo proxy: 10.128.201.76
 - 7. Porta proxy: 80
 - 8. Home Page: http://wap.omnitel.it
 - 9. DNS primario: 000.000.000.000
 - 10. DNS secondario: 000.000.000.000
 - ii. Confermare il salvataggio
 - iii. Infine selezionare l'account creato per renderlo attivo.