



Configurazione MMS/GPRS VODAFONE modello NGM Enjoy

Le procedure seguenti illustrano come modificare e creare nuovi account dati per impostare i servizi MMS, WAP e WEB.

1) Modifica Account MMS

a. Impostazione parametri MMS:

- i. Dal menu "Servizi" scegliere la voce "Account dati" e quindi "GPRS".
- ii. Individuare il record "**VODAFONE MMS**" e validare la voce "Modifica".
- iii. Impostare i seguenti parametri:

1. Nome Account: Vodafone MMS
2. APN: mms.vodafone.it
3. Nome utente: vuoto
4. Password: vuoto
5. Autenticazione: Normale
6. DNS primario: 000.000.000.000
7. DNS secondario: 000.000.000.000

- iv. Salvare le modifiche effettuate.
- v. Tornare al menu principale e scegliere "Messaggi>>MMS>>Configurazioni MMS>>Profilo server".
- vi. Quindi selezionare lo slot assegnato alla SIM "**VODAFONE**" (SIM1 o SIM2).
- vii. Individuare il record "**VODAFONE MMS**" e validare la voce "Modifica".
- viii. Impostare i seguenti parametri:

1. Nome profilo: VODAFONE MMS
2. Indirizzo **MMSC**: <http://mms.vodafone.it/servlets/mms>
3. Account dati: tramite il tasto "Seleziona" scegliere il menu "GPRS" e quindi il profilo "**VODAFONE MMS**" editato precedentemente.
4. Tipo connessione: tramite il tasto "Seleziona" scegliere HTTP. Dal menu che appare impostare i seguenti parametri:
 - a. Usa proxy: Sì
 - b. Indirizzo proxy: 10.128224.010
 - c. Porta proxy: 80
5. Nome utente: vuoto
6. Password: vuoto

- ix. Salvare le modifiche effettuate.
- x. Sempre dal menu "Messaggi>>MMS>>Configurazione MMS>>Profilo server>>SIM1 (o SIM2)" selezionare l'account appena creato e scegliere la voce "Attiva profilo".

b. Impostazione parametri WEB:

- i. Dal menu "Servizi" scegliere la voce "Account dati" e quindi "GPRS".
- ii. Individuare il record "**VODAFONE WEB**" e validare la voce "Modifica".
- iii. Impostare i seguenti parametri:
 1. Nome Account: Vodafone Web
 2. APN: web.omnitel.it
 3. Nome utente: vuoto
 4. Password: vuoto
 5. Autenticazione: Normale
 6. DNS primario: 000.000.000.000
 7. DNS secondario: 000.000.000.000
- iv. Salvare le modifiche effettuate.

c. Impostazione parametri WAP:

- i. Dal menu "Servizi" scegliere la voce "Account dati" e quindi "GPRS".
- ii. Individuare il record "**VODAFONE WAP**" e validare la voce "Modifica".
- iii. Impostare i seguenti parametri:
 1. Nome Account: VODAFONE WAP
 2. APN: wap.omnitel.it
 3. Nome utente: vuoto
 4. Password: vuoto
 5. Autenticazione: Normale
 6. Indirizzo proxy: 10.128.201.76
 7. Porta proxy: 80
 8. Home Page: http://wap.omnitel.it
 9. DNS primario: 000.000.000.000
 10. DNS secondario: 000.000.000.000
- iv. Dal menu "Servizi>>Wap>>Impostazioni>>Profili">> SIM1 (o SIM2) Selezionare il profilo e attivarlo

2) Creazione nuovo Account

a. Impostazione parametri MMS:

- i. Dal menu "Servizi" scegliere la voce "Account dati" e quindi "GPRS".
- ii. Selezionare un record disponibile e validare la voce "Modifica".
- iii. Seguire quindi i passi da 1)a.iii a 1)a.vi
- iv. Scegliere la voce "Aggiungi nuovo"
- v. Seguire quindi i passi da 1)a.viii fino a 1)a.x

b. Impostazione parametri WEB:

- i. Dal menu "Servizi" scegliere la voce "Account dati" e quindi "GPRS".
- ii. Selezionare un record disponibile e validare la voce "Modifica".
- iii. Seguire quindi i passi da 1)b.iii a 1)b.iv

c. Impostazione parametri WAP:

- i. Dal menu "Servizi" scegliere la voce "Account dati" e quindi "GPRS".
- ii. Selezionare un record disponibile e validare la voce "Modifica".
- iii. Seguire quindi i passi da 1)c.iii a 1)c.iv.