Configurazione MMS/GPRS COOP modello NGM Joy

Le procedure seguenti illustrano come modificare e creare nuovi account dati per impostare i servizi MMS,WAP e WEB.

1) **Creazione/ Modifica (*) Account MMS**
   a. **Impostazione parametri MMS:**
      i. Dal menu "**Messaggi**" scegliere la voce "**MMS**>>**Impostazioni MMS**>>**Profili server.**
      ii. Scegliere lo slot sim su cui impostare i parametri SIM1/SIM2 e premere "**Selez**"
      iii. Scegliere un account libero e premere "**Opz**" e quindi **Modifica.**
      iv. Impostare i seguenti parametri:

         1. APN : COOP MMS
         2. Homepage: **MMSC: http://mms.coop.it/servlets/mms**
         3. Stato proxy: ON
         4. IP proxy: 213.230.130.089
         5. Porta account: 80

      Tipologia PDP "**Modifica**"
      Scegliere un profilo libero premere **Opz>>Modifica**

         6. Nome Account: COOP mms
         7. APIN: coopvoce.it
         8. Login: vuoto
         9. Password: vuoto
         10. Autenticazione: OFF

      v. Salvare le modifiche effettuate.

      vi. Dal menu "**Messaggi**" scegliere la voce "**MMS**>>**Impostazioni MMS**>>**Profili server>>**selezionare la **SIM1/SIM2** premere "**OPZ.**" E attivare il profilo creato/modificato

   b. **Impostazione parametri WEB:**
      i. Dal menu "**Internet**>>Impostazioni>>Modifica profilo>> Selezionare SIM1/SIM2>>OPZ>>Modifica.
      ii. Scegliere un account libero e premere "**Opz**" Modifica.
      iii. Impostare i seguenti parametri:

         1. APN : COOP Web
         2. Homepage: Vuoto

3. Stato Proxy: OFF
4. Password: vuoto
5. IP Proxy : Vuoto
6. Porta Account: Vuoto

Tipologia PDP "**Modifica**"

Scegliere un profilo libero premere **Opz>>Modifica**

1. APN: COOP web
2. APIN: web.coopvoce.it
3. Login: vuoto
4. Password: vuoto
5. Autenticazione: OFF

iv. Salvare le modifiche effettuate.

(*) Attenzione, gli account preimpostati non possono essere modificati. Crearne di nuovi sia nel caso di modifica di alcuni parametri, sia nel caso di creazione nuovo account.