



Configurazione MMS/GPRS H3G modello NGM Joy

Le procedure seguenti illustrano come modificare e creare nuovi account dati per impostare i servizi MMS, WAP e WEB.

1) Creazione/ Modifica (*) Account MMS

a. **Impostazione parametri MMS:**

- i. Dal menu "**Messaggi**" scegliere la voce "**MMS>>Impostazioni MMS>>Profili server**."
- ii. Scegliere lo slot sim su cui impostare i parametri SIM1/SIM2 e premere "**Selez**"
- iii. Scegliere un account libero e premere "**Opz**" e quindi **Modifica**.
- iv. Impostare i seguenti parametri:

1. APN : 3 MMS
2. Homepage: **MMSC: http://10.216.59.240:10021/mmsc**
3. Stato proxy: ON
4. IP proxy: 062.013.171.003
5. Porta account: 8799

Tipologia PDP "Modifica"

Scegliere un profilo libero premere **Opz>>Modifica**

6. Nome Account: 3 MMS
7. APIN: tre.it
8. Login: vuoto
9. Password: vuoto
10. Autenticazione: OFF

- v. Salvare le modifiche effettuate.

- vi. Dal menu "**Messaggi**" scegliere la voce "**MMS>>Impostazioni MMS>>Profili server>>selezionare la SIM1/SIM2** premere "**OPZ.**" E attivare il profilo creato/modificato

b. **Impostazione parametri WEB:**

- i. Dal menu "**Internet>>Impostazioni>>Modifica profilo>> Selezionare SIM1/SIM2>>OPZ>>Modifica**."
- ii. Scegliere un account libero e premere "**Opz**" Modifica.
- iii. Impostare i seguenti parametri:

1. APN : 3 Web
2. Homepage: Vuoto

3. Stato Proxy: OFF
4. Password: vuoto
5. IP Proxy : Vuoto
6. Porta Account: Vuoto

Tipologia PDP “Modifica”

Scegliere un profilo libero premere **Opz>>Modifica**

1. APN: 3web
2. APIN: tre.it
3. Login: vuoto
4. Password: vuoto
5. Autenticazione: OFF

iv. Salvare le modifiche effettuate.

c. **Impostazione parametri WAP:**

- i. Dal menu “**Internet**>>Modifica profilo>> Selezionare SIM1/SIM2>>OPZ>>Modifica.
- ii. Scegliere un account libero e premere “**Opz**” Modifica.
- iii. Impostare i seguenti parametri:

1. APN : 3wap
2. Homepage: http:mobile.tre.it
3. Stato Proxy: OFF
4. IP Proxy :
5. Porta Account:

Tipologia PDP “Modifica”

Scegliere un profilo libero premere **Opz>>Modifica**

6. APN: 3wap
7. APIN: tre.it
8. Login:
9. Password:
1. Autenticazione: OFF

Salvare le modifiche effettuate.

Dal menu “**Internet**>>Impostazioni>>Modifica profilo>> Selezionare SIM1/SIM2>>OPZ>>Modifica
Individuare il profilo appena editato ed **attivarlo**

(*) Attenzione, gli account preimpostati non possono essere modificati. Crearne di nuovi sia nel caso di modifica di alcuni parametri, sia nel caso di creazione nuovo account.