



## Configurazione MMS/GPRS VODAFONE modello NGM Joy

Le procedure seguenti illustrano come modificare e creare nuovi account dati per impostare i servizi MMS, WAP e WEB.

### 1) Creazione/ Modifica (\*) Account MMS

#### a. Impostazione parametri MMS:

- i. Dal menu “**Messaggi**” scegliere la voce “**MMS>>Impostazioni MMS>>Profili server.**
- ii. Scegliere lo slot sim su cui impostare i parametri SIM1/SIM2 e premere “**Selez**”
- iii. Scegliere un account libero e premere “**Opz**” e quindi **Modifica**.
- iv. Impostare i seguenti parametri:

1. APN : VODAFONE MMS
2. Homepage: **MMSC:** <http://mms.vodafone.it/servlets/mms>
3. Stato proxy: ON
4. IP proxy: 010.128.224.010
5. Porta account: 80

#### *Tipologia PDP “Modifica”*

Scegliere un profilo libero premere **Opz>>Modifica**

6. Nome Account: VODAFONE MMS
7. APN: mms.vodafone.it
8. Login: vuoto
9. Password: vuoto
10. Autenticazione: OFF

- v. Salvare le modifiche effettuate.

- vi. Dal menu “**Messaggi**” scegliere la voce “**MMS>>Impostazioni MMS>>Profili server>>selezionare la SIM1/SIM2** premere “**OPZ.**” E attivare il profilo creato/modificato

#### b. Impostazione parametri WEB:

- i. Dal menu “**Internet>>Impostazioni>>Modifica profilo>> Selezionare SIM1/SIM2>>OPZ>>Modifica.**
- ii. Scegliere un account libero e premere “**Opz**” Modifica.
- iii. Impostare i seguenti parametri:

1. APN : VODAFONE Web
2. Homepage: Vuoto

3. Stato Proxy: OFF
4. Password: vuoto
5. IP Proxy : Vuoto
6. Porta Account: Vuoto

*Tipologia PDP “Modifica”*

Scegliere un profilo libero premere **Opz>>Modifica**

1. APN: VODAFONE WEB
2. APIN: web.omnitel.it
3. Login: vuoto
4. Password: vuoto
5. Autenticazione: OFF

iv. Salvare le modifiche effettuate.

c. **Impostazione parametri WAP:**

- i. Dal menu “**Internet**>>Modifica profilo>> Selezionare SIM1/SIM2>>OPZ>>Modifica.
- ii. Scegliere un account libero e premere “**Opz**” Modifica.
- iii. Impostare i seguenti parametri:

1. APN : VODAFONE Wap
2. Homepage: http:wap.vodafone.it
3. Stato Proxy: ON
4. IP Proxy : 010.128.201.076
5. Porta Account: 80

*Tipologia PDP “Modifica”*

Scegliere un profilo libero premere **Opz>>Modifica**

6. APN: VODAFONE WAP
7. APIN: wap.omnitel.it
8. Login:
9. Password:
1. Autenticazione: OFF

Salvare le modifiche effettuate.

Dal menu “**Internet**>>Impostazioni>>Modifica profilo>> Selezionare SIM1/SIM2>>OPZ>>Modifica  
Individuare il profilo appena editato ed **attivarlo**

- d. (\*) Attenzione, gli account preimpostati non possono essere modificati. Crearne di nuovi sia nel caso di modifica di alcuni parametri, sia nel caso di creazione nuovo account.