



## Configurazione MMS/GPRS **NOVERCA** modello **NGM Metal Devil**

Le procedure seguenti illustrano come modificare e creare nuovi account dati per impostare i servizi MMS, WAP e WEB.

### 1) Modifica Account MMS

#### a. Impostazione parametri MMS:

- i. Dal menu “**Connettività**” e scegliere la voce >>GPRS/3G>>Account dati.
- ii. Individuare il record “**NOVERCA MMS**” Opzioni >>Modifica.
- iii. Impostare i seguenti parametri:

1. Nome Account: NOVERCA MMS
2. APN: mms.noverca.it
3. Nome utente: vuoto
4. Password: vuoto
5. Autenticazione: Normale
6. DNS primario: 000.000.000.000
7. DNS secondario: 000.000.000.000

- iv. Salvare le modifiche effettuate.

- v. Tornare al menu principale e scegliere “Messaggi>>Impostazioni messaggi>>MMS>>Modifica profilo”.
- vi. Quindi selezionare lo slot assegnato alla SIM “**NOVERCA**” (SIM1 o SIM2).
- vii. Individuare il record “**NOVERCA MMS GPRS**” e validare la voce Opzioni “Modifica”.
- viii. Impostare i seguenti parametri:

1. Nome profilo: NOVERCA MMS GPRS
2. Indirizzo **MMSC**: <http://mms.noverca.it/>
3. Account dati: tramite il tasto “Seleziona” scegliere il menu “GPRS” e quindi il profilo “**NOVERCA MMS**” editato precedentemente.
4. Tipo connessione: tramite il tasto “Seleziona” scegliere HTTP. Dal menu che appare impostare i seguenti parametri:
  - a. Usa proxy: Sì
  - b. Indirizzo proxy: 10.248.1.12
  - c. Porta proxy: 80
5. Nome utente: vuoto
6. Password: vuoto

- ix. Salvare le modifiche effettuate.

- x. Sempre dal menu “Messaggi>>Impostazioni messaggi >>MMS>>Modifica profilo>>SIM1/SIM/2>> selezionare l’account appena creato e scegliere la voce Opzioni “Attiva”.
- b. **Impostazione parametri WEB:**
  - i. Dal menu scegliere la voce “Connettività” e quindi “Account dati” GPRS/3G.
  - ii. Individuare il record “**NOVERCA Web**” e validare la voce “Modifica”.
  - iii. Impostare i seguenti parametri:
    - 1. Nome Account: NOVERCA Web
    - 2. APN: wap.noverca.it
    - 3. Nome utente: vuoto
    - 4. Password: vuoto
    - 5. Autenticazione: Normale
    - 6. DNS primario: 000.000.000.000
    - 7. DNS secondario: 000.000.000.000
  - iv. Salvare le modifiche effettuate.
- c. **Impostazione parametri WAP:**
  - i. Dal menu scegliere la voce “Connettività” e quindi “Account dati” GPRS/3G. Individuare il record “**Noverca wap**” e validare la voce “Modifica”.
  - ii. Impostare i seguenti parametri:
    - 1. Nome Account: NOVERCA WAP
    - 2. APN: wap.noverca.it
    - 3. Nome utente: vuoto
    - 4. Password: vuoto
    - 5. Autenticazione: Normale
    - 6. Indirizzo proxy: 10.248.1.12
    - 7. Porta proxy:
    - 8. Home Page: http://wap.noverca.it
    - 9. DNS primario: 000.000.000.000
    - 10. DNS secondario: 000.000.000.000
  - iii. Dal menu “Connettività>>Account dati>>GPRS/3G>> SIM1 (o SIM2) Selezionare il profilo appena impostato e attivarlo

## 2) **Creazione nuovo Account**

- a. Impostazione parametri MMS:
  - i. Dal menu “Connettività” scegliere la voce “Account dati” GPRS/3G
  - ii. Selezionare opzioni>>Aggiungi.
  - iii. Seguire quindi i passi da 1)a.iii a 1)a.v
  - iv. Scegliere la voce “Aggiungi nuovo”
  - v. Seguire quindi i passi da 1)a.viii fino a 1)a.x
- b. Impostazione parametri WEB:
  - i. Dal menu “Connettività” scegliere la voce “Account dati” GPRS/3G

- ii. Selezionare opzioni>>Aggiungi.
  - iii. Seguire quindi i passi da 1)b.iii a 1)b.iv
- c. Impostazione parametri WAP:
  - i. Dal menu “Connettività” scegliere la voce “Account dati” GPRS/3G
  - ii. Selezionare opzioni>>Aggiungi.
  - iii. Seguire quindi i passi da 1)c.ii a 1)c.iii.