



## Configurazione MMS/GPRS H3G modello NGM Soap Evo (wifi)

Le procedure seguenti illustrano come modificare e creare nuovi account dati per impostare i servizi MMS, WAP e WEB.

### 1) Modifica Account MMS

#### 1 Impostazione parametri MMS:

- i. Dal menu "**Impostazioni**" selezionare "connettività" e scegliere la voce "Account dati"
- ii. Individuare il record "**3 MMS**" Opzioni >>Modifica.
- iii. Impostare i seguenti parametri:
  1. Nome Account: 3 MMS
  2. APN: tre.it
  3. Nome utente: vuoto
  4. Password: vuoto
  5. Autenticazione: Normale
  6. Selezione SIM: selezionare **SIM** da impostare *Impostazioni avanzate*.
  7. Pagina iniziale: **MMSC: http://10.216.59.240:10021/mmsc**
  8. Tipo connessione: Scegliere HTTP
  9. Indirizzo proxy: 63.13.171.3
  10. Porta Proxy: 8799
  11. Nome utente proxy: vuoto
  12. Password utente : vuoto
  13. DNS primario: 000.000.000.000
  14. DNS secondario: 000.000.000.000
  15. Indirizzo IP:
  16. Subnet mask :
- iv. Salvare le modifiche effettuate.
- v. Tornare al menu principale e scegliere "Messaggi>>Impostazioni>>MMS>> Account dati.
- vi. Quindi selezionare lo slot assegnato alla SIM "**H3G**" (SIM1 o SIM2).
- vii. Individuare il record "**3 MMS**" e validare con **OK**

#### 2 Impostazione parametri WEB:

- i. Dal menu "**Impostazioni**" scegliere la voce "**Connettività**" e quindi "Account dati".

- ii. Individuare il record “**3 Web**” e validare la voce Opzioni “Modifica”.
- iii. Impostare i seguenti parametri:

1. Nome Account: 3 Web
2. APN: tre.it
3. Nome utente: vuoto
4. Password: vuoto
5. Autenticazione: Normale
6. selezionare **SIM** da impostare  
*Impostazioni avanzate.*
7. Pagina iniziale:
8. Tipo connessione: Scegliere HTTP
9. Usa proxy: NO
10. Indirizzo proxy: 000.000.000.000
11. Porta Proxy: 0
12. Nome utente proxy: vuoto
13. Password proxy : vuoto
14. DNS primario: 000.000.000.000
15. DNS secondario: 000.000.000.000
16. Indirizzo IP: 000.000.000.000
17. Subnet mask :000.000.000.000

- iv. Salvare le modifiche effettuate.

### 3 Impostazione parametri WAP:

- i. Dal menu “**Impostazioni**” selezionare “connettività” e quindi “Account dati”
- ii. Individuare il record “**3 wap**” e validare la voce Opzioni>> “Modifica”.
- iii. Impostare i seguenti parametri:

1. Nome Account: 3 WAP
2. APN: tre.it
3. Nome utente: vuoto
4. Password: vuoto
5. Autenticazione: Normale
6. selezionare **SIM** da impostare  
*Impostazioni avanzate.*
1. Pagina iniziale: http://mobile.tre.it
2. Tipo connessione: Scegliere HTTP
3. Usa proxy: NO
4. Indirizzo proxy: 000.000.000.000
5. Porta Proxy: 0
6. Nome utente proxy:
7. Password proxy :
8. DNS primario: 000.000.000.000
9. DNS secondario: 000.000.000.000
10. Indirizzo IP: 000.000.000.000

11. Subnet mask :000.000.000.000

- iv. Salvare le modifiche effettuate.
- v. Dal menu "Impostazioni>>Connettività>>Account dati>> SIM1 Selezionare il profilo appena editato, selezionare **Opzioni**>>Cambia predefinito

## 2) Creazione nuovo Account

- 1 Impostazione parametri MMS:
  - i. Dal menu "Connettività" scegliere la voce "Account dati"
  - ii. Selezionare opzioni>>Aggiungi account GPRS
  - iii. Seguire quindi i passi da 1)1iii a 1)1iv) vii
- 2 Impostazione parametri WEB:
  - i. Dal menu "Connettività" scegliere la voce "Account dati"
  - ii. Selezionare opzioni>>Aggiungi account GPRS
  - iii. Seguire quindi i passi da 1)1iii a 2) iv
- 3 Impostazione parametri WAP:
  - i. Dal menu "Connettività" scegliere la voce "Account dati"
  - ii. Selezionare opzioni>>Aggiungi account GPRS
  - iii. Seguire quindi i passi da 1)1iii a 3) v