



Configurazione MMS/GPRS **VODAFONE** modello **NGM Soap**

Le procedure seguenti illustrano come modificare e creare nuovi account dati per impostare i servizi MMS, WAP e WEB.

1) Modifica Account MMS

a. **Impostazione parametri MMS:**

- i. Dal menu "**Impostazioni**" selezionare "connettività" e scegliere la voce "Account dati" GPRS
- ii. Individuare il record "**VODAFONE MMS**" Opzioni >>Modifica.
- iii. Impostare i seguenti parametri:
 1. Nome Account: Vodafone MMS
 2. APN: mms.vodafone.it
 3. Nome utente: vuoto
 4. Password: vuoto
 5. Autenticazione: Normale
 6. DNS primario: 000.000.000.000
 7. DNS secondario: 000.000.000.000
- iv. Salvare le modifiche effettuate.
- v. Tornare al menu principale e scegliere "Messaggi>>Impostazioni messaggi>>MMS>> Profili".
- vi. Quindi selezionare lo slot assegnato alla SIM "**VODAFONE**" (SIM1 o SIM2).
- vii. Individuare il record "**VODAFONE MMS GPRS**" e validare la voce Opzioni "Modifica".
- viii. Impostare i seguenti parametri:
 1. Nome profilo: VODAFONE MMS
 2. Indirizzo **MMSC**: <http://mms.vodafone.it/servlets/mms>
 3. Account dati: tramite il tasto "Seleziona" scegliere il menu "GPRS" e quindi il profilo "**VODAFONE MMS**" editato precedentemente.
 4. Tipo connessione: tramite il tasto "Seleziona" scegliere HTTP. Dal menu che appare impostare i seguenti parametri:
 - a. Usa proxy: Sì
 - b. Indirizzo proxy: 10.128224.010
 - c. Porta proxy: 80
 5. Nome utente: vuoto

- 6. Password: vuoto
 - ix. Salvare le modifiche effettuate.
 - x. Sempre dal menu "Messaggi>>Impostazioni messaggi >>MMS>> Profili>> selezionare l'account appena creato e scegliere la voce Opzioni "Attiva".
- b. Impostazione parametri WEB:**
- i. Dal menu "Impostazioni" scegliere la voce "Connettività" e quindi "Account dati" GPRS
 - ii. Individuare il record "**VODAFONE WEB**" e validare la voce Opzioni "Modifica".
 - iii. Impostare i seguenti parametri:
 - 1. Nome Account: Vodafone Web
 - 2. APN: web.omnitel.it
 - 3. Nome utente: vuoto
 - 4. Password: vuoto
 - 5. Autenticazione: Normale
 - 6. DNS primario: 000.000.000.000
 - 7. DNS secondario: 000.000.000.000
 - iv. Salvare le modifiche effettuate.
- c. Impostazione parametri WAP:**
- i. Dal menu "**Impostazioni**" selezionare "connettività" e scegliere la voce "Account dati" GPRS.
Individuare il record "**Vodafone wap**" e validare la voce Opzioni>> "Modifica".
 - ii. Impostare i seguenti parametri:
 - 1. Nome Account:VODAFONE WAP
 - 2. APN: wap.omnitel.it
 - 3. Nome utente: vuoto
 - 4. Password: vuoto
 - 5. Autenticazione: Normale
 - 6. DNS primario: 000.000.000.000
 - 7. DNS secondario: 000.000.000.000
 - iii. Dal menu "Servizi">>Wap>>Impostazioni>> profili>>Selezionare il profilo appena impostato e attivarlo

2) Creazione nuovo Account

- a. Impostazione parametri MMS:
 - i. Dal menu "Impostazioni">> "Connettività" scegliere la voce "Account dati" GPRS.
 - ii. Selezionare opzioni>>Aggiungi.
 - iii. Seguire quindi i passi da 1)a.iii a 1)a.v
 - iv. Scegliere la voce "Aggiungi nuovo"
 - v. Seguire quindi i passi da 1)a.viii fino a 1)a.x
- b. Impostazione parametri WEB:
 - i. Dal menu "Impostazioni">> "Connettività" scegliere la voce "Account dati" GPRS.

- ii. Selezionare opzioni>>Aggiungi.
 - iii. Seguire quindi i passi da 1)b.iii a 1)b.iv
- c. Impostazione parametri WAP:
 - i. Dal menu "Impostazioni>> "Connettività" scegliere la voce "Account dati" GPRS.
 - ii. Selezionare opzioni>>Aggiungi.
 - iii. Seguire quindi i passi da 1)c.ii a 1)c.iii.