



Configurazione MMS/GPRS **TIM** modello **NGM Soap Qwerty**

Le procedure seguenti illustrano come modificare e creare nuovi account dati per impostare i servizi MMS, WAP e WEB.

1) Modifica Account MMS

a. **Impostazione parametri MMS:**

- i. Dal menu "**Impostazioni**" selezionare "connettività" e scegliere la voce "Account dati" GPRS
- ii. Individuare il record "**TIM MMS**" Opzioni >>Modifica.
- iii. Impostare i seguenti parametri:
 1. Nome Account: TIM MMS
 2. APN: mms.tim.it
 3. Nome utente: vuoto
 4. Password: vuoto
 5. Autenticazione: Normale
 6. DNS primario: 000.000.000.000
 7. DNS secondario: 000.000.000.000
- iv. Salvare le modifiche effettuate.
- v. Tornare al menu principale e scegliere "Messaggi>>Impostazioni messaggi>>MMS>>Modifica profilo".
- vi. Quindi selezionare lo slot assegnato alla SIM "**TIM**" (SIM1 o SIM2).
- vii. Individuare il record "**TIM MMS GPRS**" e validare la voce Opzioni "Modifica".
- viii. Impostare i seguenti parametri:
 1. Nome profilo: TIM MMS GPRS
 2. Indirizzo **MMSC**: **http://mms.tim.it/servlets/mms**
 3. Account dati: tramite il tasto "Seleziona" scegliere il menu "GPRS" e quindi il profilo "**TIM MMS**" editato precedentemente.
 4. Tipo connessione: tramite il tasto "Seleziona" scegliere HTTP. Dal menu che appare impostare i seguenti parametri:
 - a. Usa proxy: Sì
 - b. Indirizzo proxy: 213.230.130.089
 - c. Porta proxy: 80
 5. Nome utente: vuoto

6. Password: vuoto
- ix. Salvare le modifiche effettuate.

- x. Sempre dal menu "Messaggi>>Impostazioni messaggi >>MMS>>Modifica profilo>> selezionare l'account appena creato e scegliere la voce Opzioni "Attiva".

b. Impostazione parametri WEB:

- i. Dal menu "**Impostazioni**" scegliere la voce "Connettività" e quindi "Account dati" GPRS
- ii. Individuare il record "**TIM Web**" e validare la voce Opzioni "Modifica".
- iii. Impostare i seguenti parametri:
 1. Nome Account: TIM Web
 2. APN: ibox.tim.it
 3. Nome utente: vuoto
 4. Password: vuoto
 5. Autenticazione: Normale
 6. DNS primario: 000.000.000.000
 7. DNS secondario: 000.000.000.000

- iv. Salvare le modifiche effettuate.

c. Impostazione parametri WAP:

- i. Dal menu "**Impostazioni**" selezionare "connettività" e scegliere la voce "Account dati" GPRS
Individuare il record "**TIM wap**" e validare la voce Opzioni>> "Modifica".
- ii. Impostare i seguenti parametri:
 1. Nome Account:TIM WAP
 2. APN: wap.tim.it
 3. Nome utente: WAPTIM
 4. Password: WAPTIM
 5. Autenticazione: Normale
 6. Indirizzo proxy: 213.26.205.1
 7. Porta proxy: 80
 8. Home Page: http://wap.tim.it
 9. DNS primario: 000.000.000.000
 10. DNS secondario: 000.000.000.000

- iii. Dal menu "Impostazioni>>Connettività>>Account dati>> SIM1 (o SIM2) Selezionare il profilo appena impostato e attivarlo

2) Creazione nuovo Account

- a. Impostazione parametri MMS:
 - i. Dal menu "Connettività" scegliere la voce "Account dati" GPRS

- ii. Selezionare opzioni>>Aggiungi.
- iii. Seguire quindi i passi da 1)a.iii a 1)a.v
- iv. Scegliere la voce “Aggiungi nuovo”
- v. Seguire quindi i passi da 1)a.viii fino a 1)a.x
- b. Impostazione parametri WEB:
 - i. Dal menu “Connettività” scegliere la voce “Account dati” GPRS
 - ii. Selezionare opzioni>>Aggiungi.
 - iii. Seguire quindi i passi da 1)b.iii a 1)b.iv
- c. Impostazione parametri WAP:
 - i. Dal menu “Connettività” scegliere la voce “Account dati” GPRS
 - ii. Selezionare opzioni>>Aggiungi.
 - iii. Seguire quindi i passi da 1)c.ii a 1)c.iii.

NB: Se aggiungendo un nuovo account visualizzate un messaggio di errore “raggiunto il numero massimo dei pacchetti Account” rimuovere un account inutilizzato e procedere con l’inserimento del nuovo pacchetto