



Configurazione MMS/GPRS H3G modello NGM Swat

Le procedure seguenti illustrano come modificare e creare nuovi account dati per impostare i servizi MMS, WAP e WEB.

1) Modifica Account MMS

a. Impostazione parametri MMS:

- i. Dal menu “**Connettività**” scegliere la voce “Account dati” e quindi “GPRS”.
- ii. Individuare il record “**3 MMS**” e validare la voce “Modifica”.
- iii. Impostare i seguenti parametri:

1. Nome Account: 3 MMS
2. APN: tre.it
3. Nome utente: vuoto
4. Password: vuoto
5. Autenticazione: Normale
6. DNS primario: 000.000.000.000
7. DNS secondario: 000.000.000.000

iv. Salvare le modifiche effettuate.

v. Tornare al menu principale e scegliere
“Messaggi>>Impostazioni>>MMS>>Profilo server.

vi. Quindi selezionare lo slot assegnato alla SIM “**3**” (SIM1 o SIM2).

vii. Individuare il record “**3 MMS**” e validare la voce **Opzioni**>>Modifica.

viii. Impostare i seguenti parametri:

1. Nome profilo: 3 MMS GPRS
2. Indirizzo **MMSC**: <http://10.216.59.240:10021/mmsc>
3. Account dati: tramite il tasto “Seleziona” scegliere il menu “GPRS” e quindi il profilo “**3 MMS**” editato precedentemente.
4. Tipo connessione: tramite il tasto “Seleziona” scegliere HTTP. Dal menu che appare impostare i seguenti parametri:
 - a. Usa proxy: Sì
 - b. Indirizzo proxy: 63.13.171.3
 - c. Porta proxy: 8799
5. Nome utente: vuoto
6. Password: vuoto

ix. Salvare le modifiche effettuate.

- x. Sempre dal menu “Messaggi>>Impostazioni>>MMS>>Profilo server>>SIM1 (o SIM2)” selezionare l’account appena creato e scegliere la voce Opzioni Attiva.

2) Creazione nuovo Account

- a. Impostazione parametri MMS:
 - i. Dal menu “**Connettività**” scegliere la voce “Account dati” e quindi “GPRS”.
 - ii. Validare la voce Opzioni>>Aggiungi.
 - iii. Seguire quindi i passi da 1)a.iii a 1)a.vi
 - iv. Scegliere la voce “Aggiungi nuovo”
 - v. Seguire quindi i passi da 1)a.viii fino a 1)a.x