



## Configurazione MMS/GPRS TIM modello NGM Van Gogh

Le procedure seguenti illustrano come modificare e creare nuovi account dati per impostare i servizi MMS, WAP e WEB.

### 1) Modifica Account MMS

#### a. Impostazione parametri MMS:

- i. Dal menu "Servizi" scegliere la voce "Account dati" GPRS
- ii. Individuare il record "**TIM MMS**" Opzioni >>Modifica.
- iii. Impostare i seguenti parametri:

1. Nome Account: TIM MMS
2. APN: mms.tim.it
3. Nome utente: vuoto
4. Password: vuoto
5. Autenticazione: Normale
6. DNS primario: 000.000.000.000
7. DNS secondario: 000.000.000.000

iv. Salvare le modifiche effettuate.

v. Tornare al menu principale e scegliere "Messaggi>>MMS>>Configurazioni MMS>>Profilo server".

vi. Quindi selezionare lo slot assegnato alla SIM "**TIM**" (SIM1 o SIM2).

vii. Individuare il record "**TIM MMS GPRS**" e validare la voce "Modifica".

viii. Impostare i seguenti parametri:

1. Nome profilo: TIM MMS GPRS
2. Indirizzo **MMSC**: <http://mms.tim.it/servlets/mms>
3. Account dati: tramite il tasto "Seleziona" scegliere il menu "GPRS" e quindi il profilo "**TIM MMS**" editato precedentemente.
4. Tipo connessione: tramite il tasto "Seleziona" scegliere HTTP. Dal menu che appare impostare i seguenti parametri:
  - a. Usa proxy: Sì
  - b. Indirizzo proxy: 213.230.130.089
  - c. Porta proxy: 80
5. Nome utente: vuoto
6. Password: vuoto

- ix. Salvare le modifiche effettuate.
  - x. Sempre dal menu "Messaggi>>MMS>>Configurazione MMS>>Profilo server>>SIM1 (o SIM2)" selezionare l'account appena creato e scegliere la voce Opzioni "Attiva profilo".
- b. Impostazione parametri WEB:**
- i. Dal menu "Servizi" scegliere la voce "Account dati" e quindi "GPRS".
  - ii. Individuare il record "**TIM Web**" e validare la voce "Modifica".
  - iii. Impostare i seguenti parametri:
    1. Nome Account: TIM Web
    2. APN: ibox.tim.it
    3. Nome utente: vuoto
    4. Password: vuoto
    5. Autenticazione: Normale
    6. DNS primario: 000.000.000.000
    7. DNS secondario: 000.000.000.000
  - iv. Salvare le modifiche effettuate.
- c. Impostazione parametri WAP:**
- i. Dal menu "Servizi" scegliere la voce "Account dati" e quindi "GPRS".
  - ii. Individuare il record "**TIM wap**" e validare la voce "Modifica".
  - iii. Impostare i seguenti parametri:
    1. Nome Account:TIM WAP
    2. APN: wap.tim.it
    3. Nome utente: WAPTIM
    4. Password: WAPTIM
    5. Autenticazione: Normale
    6. Indirizzo proxy: 213.26.205.1
    7. Porta proxy: 80
    8. Home Page: http://wap.tim.it
    9. DNS primario: 000.000.000.000
    10. DNS secondario: 000.000.000.000
  - iv. Dal menu "Servizi>>Wap>>Impostazioni>>Profili">> SIM1 (o SIM2) Selezionare il profilo e attivarlo

## **2) Creazione nuovo Account**

- a. Impostazione parametri MMS:
  - i. Dal menu "Servizi" scegliere la voce "Account dati" e quindi "GPRS".
  - ii. Selezionare opzioni>>Modifica.
  - iii. Seguire quindi i passi da 1)a.iii a 1)a.vi
  - iv. Scegliere la voce "Aggiungi nuovo"
  - v. Seguire quindi i passi da 1)a.viii fino a 1)a.x
- b. Impostazione parametri WEB:

- i. Dal menu "Servizi" scegliere la voce "Account dati" e quindi "GPRS".
  - ii. Selezionare opzioni>>Modifica.
  - iii. Seguire quindi i passi da 1)b.iii a 1)b.iv
- c. Impostazione parametri WAP:
  - i. Dal menu "Servizi" scegliere la voce "Account dati" e quindi "GPRS".
  - ii. Selezionare opzioni>>Modifica.
  - iii. Seguire quindi i passi da 1)c.iii a 1)c.iv.