



Configurazione MMS/GPRS VODAFONE modello NGM VanityTouch

Le procedure seguenti illustrano come modificare e creare nuovi account dati per impostare i servizi MMS, WAP e WEB.

1) Modifica Account MMS

a. **Impostazione parametri MMS:**

- i. Dal menu "**Impostazioni**" selezionare "connettività" e scegliere la voce "Account dati>>GPRS"
- ii. Individuare il record "**VODAFONE MMS**" Opzioni >>Modifica.
- iii. Impostare i seguenti parametri:
 1. Nome Account: Vodafone MMS
 2. APN: mms.vodafone.it
 3. Nome utente: vuoto
 4. Password: vuoto
 5. Autenticazione: Normale
 6. DNS primario: 000.000.000.000
 7. DNS secondario: 000.000.000.000
- iv. Salvare le modifiche effettuate.
- v. Tornare al menu principale e scegliere "Messaggi>Impostazioni messaggi>> MMS>Modifica Profilo>>Scegliere SIM1/SIM2 Individuare il record "**VODAFONE MMS GPRS**" e validare la voce Opzioni "Modifica".
- vi. Impostare i seguenti parametri:
 1. Nome profilo: VODAFONE MMS
 2. Indirizzo **MMSC**: <http://mms.vodafone.it/servlets/mms>
 3. Account dati: tramite il tasto "Seleziona" scegliere il menu "GPRS" e quindi il profilo "**VODAFONE MMS**" editato precedentemente.
 4. Tipo connessione: tramite il tasto "Seleziona" scegliere HTTP. Dal menu che appare impostare i seguenti parametri:
 - a. Usa proxy: Sì
 - b. Indirizzo proxy: 10.128224.010
 - c. Porta proxy: 80
 5. Nome utente: vuoto
 6. Password: vuoto
- vii. Salvare le modifiche effettuate.

viii. Sempre dal menu "Messaggi>>Impostazioni messaggi >>MMS>>Modifica profilo>> Scegliere SIM1/SIM2 selezionare l'account appena creato e scegliere la voce Opzioni "Attiva Profilo".

b. Impostazione parametri WEB:

- i. Dal menu "Impostazioni" scegliere la voce "Connettività" e quindi "Account dati" GPRS
- ii. Individuare il record "**VODAFONE Web**" e validare la voce Opzioni "Modifica".
- iii. Impostare i seguenti parametri:

1. Nome Account: Vodafone Web
2. APN: web.omnitel.it
3. Nome utente: vuoto
4. Password: vuoto
5. Autenticazione: Normale
6. DNS primario: 000.000.000.000
7. DNS secondario: 000.000.000.000

iv. Salvare le modifiche effettuate.

c. Impostazione parametri WAP:

- i. Dal menu "**Impostazioni**" selezionare "connettività" e scegliere la voce "Account dati" GPRS Individuare il record "**VODAFONE wap**" e validare la voce Opzioni>> "Modifica".
- ii. Impostare i seguenti parametri:

1. Nome Account:VODAFONE WAP
2. APN: wap.omnitel.it
3. Nome utente: vuoto
4. Password: vuoto
5. Autenticazione: Normale
6. Indirizzo proxy: 10.128.201.76
7. Porta proxy: 80
8. Home Page: http://wap.omnitel.it
9. DNS primario: 000.000.000.000
10. DNS secondario: 000.000.000.000

iii. Dal menu "Impostazioni>>Connettività>>Account dati>> GPRS Selezionare il profilo appena impostato e attivarlo

2) Creazione nuovo Account

a. Impostazione parametri MMS:

- i. Dal menu "Connettività" scegliere la voce "Account dati" GPRS
- ii. Selezionare opzioni>>Aggiungi.
- iii. Seguire quindi i passi da 1)a.iii a 1)a.v
- iv. Scegliere la voce "Aggiungi nuovo"
- v. Seguire quindi i passi da 1)a.vi fino a 1)a.viii

- b. Impostazione parametri WEB:
 - i. Dal menu "Connettività" scegliere la voce "Account dati"
 - ii. Selezionare opzioni>>Aggiungi.
 - iii. Seguire quindi i passi da 1)b.iii a 1)b.iv
- c. Impostazione parametri WAP:
 - i. Dal menu "Connettività" scegliere la voce "Account dati"
 - ii. Selezionare opzioni>>Aggiungi.
 - iii. Seguire quindi i passi da 1)c.i a 1)c.iii.