



## Configurazione MMS/GPRS **ERG** modello **NGM VanityYoung**

Le procedure seguenti illustrano come modificare e creare nuovi account dati per impostare i servizi MMS, WAP e WEB.

### 1) Modifica Account MMS

#### a. **Impostazione parametri MMS:**

- i. Dal menu "**Impostazioni**" selezionare "connettività" e scegliere la voce "Account dati" GPRS
- ii. Individuare il record "**ERG MMS**" Opzioni >>Modifica.
- iii. Impostare i seguenti parametri:
  1. Nome Account: ERG MMS
  2. APN: mms.erg.it
  3. Nome utente: vuoto
  4. Password: vuoto
  5. Autenticazione: Normale
  6. DNS primario: 000.000.000.000
  7. DNS secondario: 000.000.000.000
- iv. Salvare le modifiche effettuate.
- v. Tornare al menu principale e scegliere "Messaggi>>Impostazioni messaggi>>MMS>>Modifica profilo".
- vi. Quindi selezionare lo slot assegnato alla SIM "**ERG**" (SIM1 o SIM2).
- vii. Individuare il record "**ERG MMS GPRS**" e validare la voce Opzioni "Modifica".
- viii. Impostare i seguenti parametri:
  1. Nome profilo: ERG MMS GPRS
  2. Indirizzo **MMSC**: <http://mms.erg.it/servlets/mms>
  3. Account dati: tramite il tasto "Seleziona" scegliere il menu "GPRS" e quindi il profilo "**ERG MMS**" editato precedentemente.
  4. Tipo connessione: tramite il tasto "Seleziona" scegliere HTTP. Dal menu che appare impostare i seguenti parametri:
    - a. Usa proxy: Sì
    - b. Indirizzo proxy: 10.128.224.10
    - c. Porta proxy: 80
  5. Nome utente: vuoto
  6. Password: vuoto
- ix. Salvare le modifiche effettuate.

- x. Sempre dal menu "Messaggi>>Impostazioni messaggi >>MMS>>Modifica profilo>> selezionare l'account appena creato e scegliere la voce Opzioni "Attiva".
- b. **Impostazione parametri WEB:**
  - i. Dal menu "**Impostazioni**" selezionare "connettività" e scegliere la voce "Account dati" GPRS
  - ii. Individuare il record "**ERG Web**" e validare la voce Opzioni "Modifica".
  - iii. Impostare i seguenti parametri:
    - 1. Nome Account: ERG Web
    - 2. APN: mobile.erg.it
    - 3. Nome utente: vuoto
    - 4. Password: vuoto
    - 5. Autenticazione: Normale
    - 6. DNS primario: 000.000.000.000
    - 7. DNS secondario: 000.000.000.000
  - iv. Salvare le modifiche effettuate.
- c. **Impostazione parametri WAP:**
  - i. Dal menu "**Impostazioni**" selezionare "connettività" e scegliere la voce "Account dati" GPRS
  - ii. Individuare il record "**Erg wap**" e validare la voce Opzioni>> "Modifica".
  - iii. Impostare i seguenti parametri:
    - 1. Nome Account: ERG WAP
    - 2. APN: mobile.erg.it
    - 3. Nome utente: vuoto
    - 4. Password: vuoto
    - 5. Autenticazione: Normale
    - 6. Indirizzo proxy: 000.000.000.000
    - 7. Porta proxy:
    - 8. Home Page: http://www.ergmobile.it
    - 9. DNS primario: 000.000.000.000
    - 10. DNS secondario: 000.000.000.000
  - iv. Dal menu "Impostazioni>>Connettività>>Account dati>> SIM1 (o SIM2) Selezionare il profilo appena impostato e attivarlo

## 2) **Creazione nuovo Account**

- a. Impostazione parametri MMS:
  - i. Dal menu "**Impostazioni**" selezionare "connettività" e scegliere la voce "Account dati" GPRS
  - ii. Selezionare opzioni>>Aggiungi.
  - iii. Seguire quindi i passi da 1)a.iii a 1)a.v
  - iv. Scegliere la voce "Aggiungi nuovo"
  - v. Seguire quindi i passi da 1)a.viii fino a 1)a.x

- b. Impostazione parametri WEB:
  - i. Dal menu "**Impostazioni**" selezionare "connettività" e scegliere la voce "Account dati" GPRS
  - ii. Selezionare opzioni >> Aggiungi.
  - iii. Seguire quindi i passi da 1)b.iii a 1)b.iv
- c. Impostazione parametri WAP:
  - i. Dal menu "**Impostazioni**" selezionare "connettività" e scegliere la voce "Account dati" GPRS
  - ii. Selezionare opzioni >> Aggiungi.
  - iii. Seguire quindi i passi da 1)c.iii a 1)c.iv.