



## Configurazione MMS/GPRS ERG modello NGM Argo

Le procedure seguenti illustrano come modificare e creare nuovi account dati per impostare i servizi MMS, WAP e WEB.

### 1) Modifica Account MMS

#### a. Impostazione parametri MMS:

- i. Dal menu "Connettività" scegliere la voce "Account dati" e quindi "GPRS".
- ii. Individuare il record "**ERG MMS**" >>Opzioni>> Modifica.
- iii. Impostare i seguenti parametri:

1. Nome Account: ERG MMS
2. APN: mms.erg.it
3. Nome utente: vuoto
4. Password: vuoto
5. Autenticazione: Normale
6. DNS primario: 000.000.000.000
7. DNS secondario: 000.000.000.000

- iv. Salvare le modifiche effettuate con la sequenza dei tasti Opzioni>>conferma>>conferma>>Salvare.
- v. Tornare al menu principale e scegliere "Messaggi>>MMS>>Configurazioni MMS>>Profilo server".
- vi. Quindi selezionare lo slot assegnato alla SIM "**ERG**" (SIM1 o SIM2).
- vii. Individuare il record "**ERG MMS**" entrare in "Modifica".
- viii. Impostare i seguenti parametri:
  1. Nome profilo: ERG MMS GPRS
  2. Indirizzo MMSC: <http://mms.erg.it/servlets/mms>
  3. Account dati: tramite il tasto "Seleziona" scegliere il menu "GPRS" e quindi il profilo "**ERG MMS**" editato precedentemente.
  4. Tipo connessione: tramite il tasto "Seleziona" scegliere HTTP. Dal menu che appare impostare i seguenti parametri:
    - a. Usa proxy: Sì
    - b. Indirizzo proxy: 10.128.224.10
    - c. Porta proxy: 80
  5. Nome utente: vuoto
  6. Password: vuoto

- ix. Salvare le modifiche effettuate entrando in Opzioni>>conferma>>conferma>>Salvare
  - x. Sempre dal menu “Messaggi>>MMS>>Configurazione MMS>>Profilo server>>SIM1 (o SIM2)” selezionare l’account appena creato e scegliere la voce “Attiva profilo”.
- b. Impostazione parametri WEB:**
- i. Dal menu “Servizi” scegliere la voce “Account dati” e quindi “GPRS”.
  - ii. Individuare il record “**ERG Web**” e validare la voce “Modifica”.
  - iii. Impostare i seguenti parametri:
    1. Nome Account: ERG Web
    2. APN: mobile.erg.it
    3. Nome utente: vuoto
    4. Password: vuoto
    5. Autenticazione: Normale
    6. DNS primario: 000.000.000.000
    7. DNS secondario: 000.000.000.000
  - iv. Salvare le modifiche effettuate.
- c. Impostazione parametri WAP:**
- i. Dal menu “Connettività” scegliere la voce “Account dati” e quindi “GPRS”.
  - ii. Individuare il record “**ERG wap**” e entrare in opzioni>> Modifica.
  - iii. Impostare i seguenti parametri:
    1. Nome Account: ERG WAP
    2. APN: mobile.erg.it
    3. Nome utente: vuoto
    4. Password: vuoto
    5. Autenticazione: Normale
    6. Indirizzo proxy: 000.000.000.000
    7. Porta proxy:
    8. Home Page: http://www.ergmobile.it
    9. DNS primario: 000.000.000.000
    10. DNS secondario: 000.000.000.000
  - iv. Salvare i parametri entrando in opzioni>>conferma>>conferma>>Salvare
  - v. Dal menu “Servizi>>Wap>>Impostazioni>>Profili”>> SIM1 (o SIM2) Selezionare il profilo e attivarlo

## **2) Creazione nuovo Account**

- a. Impostazione parametri MMS:
  - i. Dal menu “Connettività” scegliere la voce “Account dati” e quindi “GPRS”.
  - ii. Premere opzioni>>Aggiungi
  - iii. Seguire quindi i passi da 1)a.iii a 1)a.vi
  - iv. Seguire quindi i passi da 1)a.viii fino a 1)a.x
  - v. Salvare le modifiche effettuate entrando in Opzioni>>conferma>>conferma>>Salvare