



Configurazione MMS/GPRS TIM modello NGM Metal Devil

Le procedure seguenti illustrano come modificare e creare nuovi account dati per impostare i servizi MMS, WAP e WEB.

1) Modifica Account MMS

a. Impostazione parametri MMS:

- i. Dal menu “ **Connettività** ” e scegliere la voce >>GPRS/3G>>Account dati.
- ii. Individuare il record “ **TIM MMS** ” Opzioni >>Modifica.
- iii. Impostare i seguenti parametri:

1. Nome Account: TIM MMS
2. APN: mms.tim.it
3. Nome utente: vuoto
4. Password: vuoto
5. Autenticazione: Normale
6. DNS primario: 000.000.000.000
7. DNS secondario: 000.000.000.000

iv. Salvare le modifiche effettuate.

- v. Tornare al menu principale e scegliere “Messaggi>>Impostazioni messaggi>>MMS>>Modifica profilo”.
- vi. Quindi selezionare lo slot assegnato alla SIM “ **TIM** ” (SIM1 o SIM2).
- vii. Individuare il record “ **TIM MMS GPRS** ” e validare la voce Opzioni “Modifica”.
- viii. Impostare i seguenti parametri:

1. Nome profilo: TIM MMS GPRS
2. Indirizzo **MMSC**: <http://mms.tim.it/servlets/mms>
3. Account dati: tramite il tasto “Seleziona” scegliere il menu “GPRS” e quindi il profilo “ **TIM MMS** ” editato precedentemente.
4. Tipo connessione: tramite il tasto “Seleziona” scegliere HTTP. Dal menu che appare impostare i seguenti parametri:
 - a. Usa proxy: Sì
 - b. Indirizzo proxy: 213.230.130.089
 - c. Porta proxy: 80
5. Nome utente: vuoto
6. Password: vuoto

- ix. Salvare le modifiche effettuate.
- x. Sempre dal menu "Messaggi>>Impostazioni messaggi >>MMS>>Modifica profilo>>SIM1/SIM/2>> selezionare l'account appena creato e scegliere la voce Opzioni "Attiva".

b. Impostazione parametri WEB:

- i. Dal menu scegliere la voce "Connettività" e quindi "Account dati" GPRS/3G.
- ii. Individuare il record "**TIM Web**" e validare la voce "Modifica".
- iii. Impostare i seguenti parametri:

- 1. Nome Account: TIM Web
- 2. APN: ibox.tim.it
- 3. Nome utente: vuoto
- 4. Password: vuoto
- 5. Autenticazione: Normale
- 6. DNS primario: 000.000.000.000
- 7. DNS secondario: 000.000.000.000

- iv. Salvare le modifiche effettuate.

c. Impostazione parametri WAP:

- i. Dal menu scegliere la voce "Connettività" e quindi "Account dati" GPRS/3G. Individuare il record "**TIM wap**" e validare la voce "Modifica".
- ii. Impostare i seguenti parametri:

- 1. Nome Account:TIM WAP
- 2. APN: wap.tim.it
- 3. Nome utente: WAPTIM
- 4. Password: WAPTIM
- 5. Autenticazione: Normale
- 6. Indirizzo proxy: 213.26.205.1
- 7. Porta proxy: 80
- 8. Home Page: http://wap.tim.it
- 9. DNS primario: 000.000.000.000
- 10. DNS secondario: 000.000.000.000

- iii. Dal menu "Connettività>>Account dati>>GPRS/3G>> SIM1 (o SIM2) Selezionare il profilo appena impostato e attivarlo

2) Creazione nuovo Account

a. Impostazione parametri MMS:

- i. Dal menu "Connettività" scegliere la voce "Account dati" GPRS/3G
- ii. Selezionare opzioni>>Aggiungi.
- iii. Seguire quindi i passi da 1)a.iii a 1)a.v
- iv. Scegliere la voce "Aggiungi nuovo"
- v. Seguire quindi i passi da 1)a.viii fino a 1)a.x

- b. Impostazione parametri WEB:
 - i. Dal menu "Connettività" scegliere la voce "Account dati" GPRS/3G
 - ii. Selezionare opzioni>>Aggiungi.
 - iii. Seguire quindi i passi da 1)b.iii a 1)b.iv
- c. Impostazione parametri WAP:
 - i. Dal menu "Connettività" scegliere la voce "Account dati" GPRS/3G
 - ii. Selezionare opzioni>>Aggiungi.
 - iii. Seguire quindi i passi da 1)c.ii a 1)c.iii.