



Configurazione MMS/GPRS COOP modello NGM Mito

Le procedure seguenti illustrano come modificare e creare nuovi account dati per impostare i servizi MMS, WAP e WEB.

1) Modifica Account MMS

a. Impostazione parametri MMS:

- i. Dal menu "Connettività" scegliere la voce "Account dati" e quindi "GPRS".
- ii. Individuare il record "**COOP MMS**" >>Opzioni>> Modifica.
- iii. Impostare i seguenti parametri:

1. Nome Account: COOP MMS
2. APN: mms.coopvoce.it
3. Nome utente: vuoto
4. Password: vuoto
5. Autenticazione: Normale
6. DNS primario: 000.000.000.000
7. DNS secondario: 000.000.000.000

- iv. Salvare le modifiche effettuate con la sequenza dei tasti
Opzioni>>conferma>>conferma>>Salvare.
- v. Tornare al menu principale e scegliere "Messaggi>>MMS>>Configurazioni
MMS>>Profilo server".
- vi. Quindi selezionare lo slot assegnato alla SIM "**COOP**" (SIM1 o SIM2).
- vii. Individuare il record "**COOP MMS**" entrare in "Modifica".
- viii. Impostare i seguenti parametri:
 1. Nome profilo: COOP MMS GPRS
 2. Indirizzo MMSC: http://mms.coop.it/servlets/mms
 3. Account dati: tramite il tasto "Seleziona" scegliere il menu "GPRS" e quindi il profilo "**COOP MMS**" editato precedentemente.
 4. Tipo connessione: tramite il tasto "Seleziona" scegliere HTTP. Dal menu che appare impostare i seguenti parametri:
 - a. Usa proxy: Sì
 - b. Indirizzo proxy: 213.230.130.089
 - c. Porta proxy: 80
 5. Nome utente: vuoto
 6. Password: vuoto
- ix. Salvare le modifiche effettuate entrando in
Opzioni>>conferma>>conferma>>Salvare

- x. Sempre dal menu “Messaggi>>MMS>>Configurazione MMS>>Profilo server>>SIM1 (o SIM2)” selezionare l’account appena creato e scegliere la voce “Attiva profilo”.
- b. **Impostazione parametri WEB:**
 - i. Dal menu “Servizi” scegliere la voce “Account dati” e quindi “GPRS”.
 - ii. Individuare il record “**COOP Web**” e validare la voce “Modifica”.
 - iii. Impostare i seguenti parametri:
 - 1. Nome Account: COOP Web
 - 2. APN: web.coopvoce.it
 - 3. Nome utente: vuoto
 - 4. Password: vuoto
 - 5. Autenticazione: Normale
 - 6. DNS primario: 000.000.000.000
 - 7. DNS secondario: 000.000.000.000
 - iv. Salvare le modifiche effettuate.

2) **Creazione nuovo Account**

- a. Impostazione parametri MMS:
 - i. Dal menu “Connettività” scegliere la voce “Account dati” e quindi “GPRS”.
 - ii. Premere opzioni>>Aggiungi
 - iii. Seguire quindi i passi da 1)a.iii a 1)a.vi
 - iv. Seguire quindi i passi da 1)a.viii fino a 1)a.x
 - v. Salvare le modifiche effettuate entrando in Opzioni>>conferma>>conferma>>Salvare