



Configurazione MMS/GPRS ERG modello NGM Raptor

Le procedure seguenti illustrano come modificare e creare nuovi account dati per impostare i servizi MMS, WAP e WEB.

1) Modifica Account MMS

1 Impostazione parametri MMS:

- i. Dal menu “**connettività**” e scegliere la voce “Account dati”
- ii. Individuare il record “**ERG MMS**” Opzioni >>Modifica.
- iii. Impostare i seguenti parametri:
 1. Nome Account: ERG MMS
 2. APN: mms.erg.it
 3. Nome utente: vuoto
 4. Password: vuoto
 5. Autenticazione: Normale
 6. Selezione SIM: selezionare **SIM** da impostare
Impostazioni avanzate.
 7. Pagina iniziale: **http://mms.erg.it/servlets/mms**
 8. Tipo connessione: Scegliere HTTP
 9. Indirizzo proxy: 10.128.224.10
 10. Porta Proxy: 80
 11. Nome utente proxy: vuoto
 12. Password utente : vuoto
 13. DNS primario: 000.000.000.000
 14. DNS secondario: 000.000.000.000
 15. Indirizzo IP:
 16. Subnet mask :
- iv. Salvare le modifiche effettuate.
- v. Tornare al menu principale e scegliere “Messaggi>>Impostazioni>>MMS>> Account dati.
- vi. Quindi selezionare lo slot assegnato alla SIM “**ERG**” (SIM1 o SIM2).
- vii. Individuare il record “**ERG MMS**” e validare con **OK**

2 Impostazione parametri WEB:

- i. Dal menu “**connettività**” e scegliere la voce “Account dati”
- ii. Individuare il record “**ERG Web**” e validare la voce Opzioni “Modifica”.
- iii. Impostare i seguenti parametri:

1. Nome Account: ERG Web
2. APN: mobile.erg.it
3. Nome utente: vuoto
4. Password: vuoto
5. Autenticazione: Normale
6. selezionare **SIM** da impostare
Impostazioni avanzate.
7. Pagina iniziale: <http://www.ergmobile.it>
8. Tipo connessione: Scegliere HTTP
9. Usa proxy: NO
10. Indirizzo proxy: 000.000.000.000
11. Porta Proxy: 0
12. Nome utente proxy: vuoto
13. Password proxy : vuoto
14. DNS primario: 000.000.000.000
15. DNS secondario: 000.000.000.000
16. Indirizzo IP: 000.000.000.000
17. Subnet mask :000.000.000.000

iv. Salvare le modifiche effettuate.

3 Impostazione parametri WAP:

- i. Dal menu “**connettività**” e scegliere la voce “Account dati”
- ii. Individuare il record “**ERG wap**” e validare la voce Opzioni>> “Modifica”.
- iii. Impostare i seguenti parametri:

1. Nome Account: ERG WAP
2. APN: mobile.erg.it
3. Nome utente: vuoto
4. Password: vuoto
5. Autenticazione: Normale
6. selezionare **SIM** da impostare
Impostazioni avanzate.
1. Pagina iniziale: <http://www.ergmobile.it>
2. Tipo connessione: Scegliere HTTP
3. Usa proxy: NO
4. Indirizzo proxy: 000.000.000.000
5. Porta Proxy: 0
6. Nome utente proxy:
7. Password proxy :
8. DNS primario: 000.000.000.000
9. DNS secondario: 000.000.000.000
10. Indirizzo IP: 000.000.000.000
11. Subnet mask :000.000.000.000

iv. Salvare le modifiche effettuate.

- v. Dal menu "Impostazioni>>Connettività>>Account dati>> SIM1 Selezionare il profilo appena editato, selezionare **Opzioni>>Cambia predefinito**

2) Creazione nuovo Account

- 1 Impostazione parametri MMS:
 - i. Dal menu "Connettività" scegliere la voce "Account dati"
 - ii. Selezionare opzioni>>Aggiungi account GPRS
 - iii. Seguire quindi i passi da 1)1iii a 1)1iv) vii
- 2 Impostazione parametri WEB:
 - i. Dal menu "Connettività" scegliere la voce "Account dati"
 - ii. Selezionare opzioni>>Aggiungi account GPRS
 - iii. Seguire quindi i passi da 1)1iii a 2) iv
- 3 Impostazione parametri WAP:
 - i. Dal menu "Connettività" scegliere la voce "Account dati"
 - ii. Selezionare opzioni>>Aggiungi account GPRS
 - iii. Seguire quindi i passi da 1)1iii a 3) v