



## Configurazione MMS/GPRS H3G modello NGM Rock

Le procedure seguenti illustrano come modificare e creare nuovi account dati per impostare i servizi MMS, WAP e WEB.

### 1) Modifica Account MMS

#### a. Impostazione parametri MMS:

- i. Dal menu “Servizi” scegliere la voce “Account dati” e quindi “GPRS”.
- ii. Individuare il record “**3 MMS**” e validare la voce “Modifica”.
- iii. Impostare i seguenti parametri:

1. Nome Account: 3 MMS
2. APN: tre.it
3. Nome utente: vuoto
4. Password: vuoto
5. Autenticazione: Normale
6. DNS primario: 000.000.000.000
7. DNS secondario: 000.000.000.000

- iv. Salvare le modifiche effettuate.
- v. Tornare al menu principale e scegliere “Messaggi>>MMS>>Configurazioni MMS>>Profilo server”.
- vi. Quindi selezionare lo slot assegnato alla SIM “**3**” (SIM1 o SIM2).
- vii. Individuare il record “**3 MMS**” e validare la voce “Modifica”.
- viii. Impostare i seguenti parametri:

1. Nome profilo: 3 MMS GPRS
2. Indirizzo **MMSC**: **http://10.216.59.240:10021/mmsc**
3. Account dati: tramite il tasto “Seleziona” scegliere il menu “GPRS” e quindi il profilo “**3 MMS**” editato precedentemente.
4. Tipo connessione: tramite il tasto “Seleziona” scegliere HTTP. Dal menu che appare impostare i seguenti parametri:
  - a. Usa proxy: Sì
  - b. Indirizzo proxy: 63.13.171.3
  - c. Porta proxy: 8799
5. Nome utente: vuoto
6. Password: vuoto

- ix. Salvare le modifiche effettuate.
- x. Sempre dal menu “Messaggi>>MMS>>Configurazione MMS>>Profilo server>>SIM1 (o SIM2)” selezionare l’account appena creato e scegliere la voce “Attiva profilo”.

**b. Impostazione parametri WAP:**

- i. Dal menu "Servizi" scegliere la voce "Account dati" e quindi "GPRS".
- ii. Individuare il record "**3 wap**" e validare la voce "Modifica".
- iii. Impostare i seguenti parametri:
  1. Nome Account: 3 WAP
  2. APN: tre.it
  3. Nome utente: vuoto
  4. Password: vuoto
  5. Autenticazione: Normale
  6. Indirizzo proxy: vuoto
  7. Porta proxy: vuoto
  8. Home Page: http://mobile.tre.it
  9. DNS primario: 000.000.000.000
  10. DNS secondario: 000.000.000.000
- iv. Dal menu "Servizi>>Wap>>Impostazioni>>Profili">> SIM1 (o SIM2) Selezionare il profilo e attivarlo

**2) Creazione nuovo Account**

**a. Impostazione parametri MMS:**

- i. Dal menu "Servizi" scegliere la voce "Account dati" e quindi "GPRS".
- ii. Selezionare un record disponibile e validare la voce "Modifica".
- iii. Seguire quindi i passi da 1)a.iii a 1)a.vi
- iv. Scegliere la voce "Aggiungi nuovo"
- v. Seguire quindi i passi da 1)a.viii fino a 1)a.x

**b. Impostazione parametri WAP:**

- i. Dal menu "Servizi" scegliere la voce "Account dati" e quindi "GPRS".
- ii. Selezionare un record disponibile e validare la voce "Modifica".
- iii. Seguire quindi i passi da 1)b.iii a 1)b.iv.