



Configurazione MMS/GPRS H3G modello NGM-.....

Le procedure seguenti illustrano come modificare e creare nuovi account dati per impostare i servizi MMS, WAP e WEB.

1) Modifica Account MMS

a. **Impostazione parametri MMS:**

- i. Dal menu "**Impostazioni**" selezionare "connettività" e scegliere la voce "Account dati" GPRS.
- ii. Individuare il record "**3 MMS**" Opzioni >>Modifica.
- iii. Impostare i seguenti parametri:
 1. Nome Account: 3 MMS
 2. APN: tre.it
 3. Nome utente: vuoto
 4. Password: vuoto
 5. Autenticazione: Normale
 6. DNS primario: 000.000.000.000
 7. DNS secondario: 000.000.000.000
- iv. Salvare le modifiche effettuate.
- v. Tornare al menu principale e scegliere "Messaggi>>Impostazioni messaggi>>MMS>>Profili".
- vi. Quindi selezionare lo slot assegnato alla SIM "**3**" (SIM1 o SIM2).
- vii. Individuare il record "**3 MMS GPRS**" e validare la voce Opzioni "Modifica".
- viii. Impostare i seguenti parametri:
 1. Nome profilo: 3 MMS GPRS
 2. Indirizzo **MMSC**: **http://10.216.59.240:10021/mmsc**
 3. Account dati: tramite il tasto "Seleziona" scegliere il menu "GPRS" e quindi il profilo "**3 MMS**" editato precedentemente.
 4. Tipo connessione: tramite il tasto "Seleziona" scegliere HTTP. Dal menu che appare impostare i seguenti parametri:
 - a. Usa proxy: Sì
 - b. Indirizzo proxy: 63.13.171.3
 - c. Porta proxy: 8799
 5. Nome utente: vuoto
 6. Password: vuoto
- ix. Salvare le modifiche effettuate.
- x. Sempre dal menu "Messaggi>>Impostazioni messaggi >>MMS>>Profili. selezionare l'account appena creato e scegliere la voce Opzioni "Attiva".

b. Impostazione parametri WEB:

- i. Dal menu "Impostazioni" scegliere la voce "Connettività" e quindi "Account dati" GPRS
- ii. Individuare il record "**3 Web**" e validare la voce Opzioni "Modifica".
- iii. Impostare i seguenti parametri:
 1. Nome Account: 3 Web
 2. APN: tre.it
 3. Nome utente: vuoto
 4. Password: vuoto
 5. Autenticazione: Normale
 6. DNS primario: 000.000.000.000
 7. DNS secondario: 000.000.000.000
- iv. Salvare le modifiche effettuate.

c. Impostazione parametri WAP:

- i. Dal menu "**Impostazioni**" selezionare "connettività" e scegliere la voce "Account dati" GPRS.
Individuare il record "**3 wap**" e validare la voce Opzioni>> "Modifica".
- ii. Impostare i seguenti parametri:
 1. Nome Account: 3 WAP
 2. APN: tre.it
 3. Nome utente: vuoto
 4. Password: vuoto
 5. Autenticazione: Normale
 6. DNS primario: 000.000.000.000
 7. DNS secondario: 000.000.000.000
- iii. Dal menu "Servizi">>Wap>>Impostazioni>> profili>>Selezionare il profilo appena impostato e attivarlo

2) Creazione nuovo Account

a. Impostazione parametri MMS:

- i. Dal menu "Impostazioni>> "Connettività" scegliere la voce "Account dati" GPRS.
- ii. Selezionare opzioni>>Aggiungi.
- iii. Seguire quindi i passi da 1)a.iii a 1)a.v
- iv. Scegliere la voce "Aggiungi nuovo"
- v. Seguire quindi i passi da 1)a.viii fino a 1)a.x

b. Impostazione parametri WEB:

- i. Dal menu "Impostazioni>> "Connettività" scegliere la voce "Account dati" GPRS.
- ii. Selezionare opzioni>>Aggiungi.
- iii. Seguire quindi i passi da 1)b.iii a 1)b.iv

c. Impostazione parametri WAP:

- i. Dal menu "Impostazioni>> "Connettività" scegliere la voce "Account dati" GPRS.
- ii. Selezionare opzioni>>Aggiungi.
- iii. Seguire quindi i passi da 1)c.ii a 1)c.iii.