



## Configurazione MMS/GPRS TIM modello NGM Vanity Evo

Le procedure seguenti illustrano come modificare e creare nuovi account dati per impostare i servizi MMS, WAP e WEB.

### 1) Modifica Account MMS

#### 1 Impostazione parametri MMS:

- i. Dal menu "Impostazioni" selezionare "connettività" e scegliere la voce "Account dati"
- ii. Individuare il record "TIM MMS" Opzioni >>Modifica.
- iii. Impostare i seguenti parametri:
  1. Nome Account: TIM MMS
  2. APN: mms.tim.it
  3. Nome utente: vuoto
  4. Password: vuoto
  5. Autenticazione: Normale
  6. Selezione SIM: selezionare **SIM** da impostare *Impostazioni avanzate*.
  7. Pagina iniziale: **MMSC: http://mms.tim.it/servlets/mms**
  8. Tipo connessione: Scegliere HTTP
  9. Indirizzo proxy: 213.230.130.089
  10. Porta Proxy: 80
  11. Nome utente proxy: vuoto
  12. Password utente : vuoto
  13. DNS primario: 000.000.000.000
  14. DNS secondario: 000.000.000.000
  15. Indirizzo IP:
  16. Subnet mask :
- iv. Salvare le modifiche effettuate.
- v. Tornare al menu principale e scegliere "Messaggi>>Impostazioni>>MMS>> Account dati.
- vi. Quindi selezionare lo slot assegnato alla SIM "TIM" (SIM1 o SIM2).
- vii. Account Primario.
- viii. Individuare il record "TIM MMS" e validare con **OK**

## 2 Impostazione parametri WEB:

- i. Dal menu “**Impostazioni**” scegliere la voce “**Connettività**” e quindi “Account dati”.
- ii. Individuare il record “**TIM Web**” e validare la voce Opzioni “Modifica”.
- iii. Impostare i seguenti parametri:
  1. Nome Account: TIM Web
  2. APN: ibox.tim.it
  3. Nome utente: vuoto
  4. Password: vuoto
  5. Autenticazione: Normale
  6. selezionare **SIM** da impostare  
*Impostazioni avanzate.*
  7. Pagina iniziale:
  8. Tipo connessione: Scegliere HTTP
  9. Usa proxy: NO
  10. Indirizzo proxy: 000.000.000.000
  11. Porta Proxy: 0
  12. Nome utente proxy: vuoto
  13. Password proxy : vuoto
  14. DNS primario: 000.000.000.000
  15. DNS secondario: 000.000.000.000
  16. Indirizzo IP: 000.000.000.000
  17. Subnet mask :000.000.000.000
- iv. Salvare le modifiche effettuate.

## 3 Impostazione parametri WAP:

- i. Dal menu “**Impostazioni**” selezionare “connettività” e quindi “Account dati”
- ii. Individuare il record “**TIM wap**” e validare la voce Opzioni>> “Modifica”.
- iii. Impostare i seguenti parametri:
  1. Nome Account:TIM WAP
  2. APN: wap.tim.it
  3. Nome utente: WAPTIM
  4. Password: WAPTIM
  5. Tipo Autenticazione: Normale
  6. selezionare **SIM** da impostare  
*Impostazioni avanzate.*
  1. Pagina iniziale:http://wap.tim.it
  2. Tipo connessione: Scegliere HTTP
  3. Usa proxy: SI
  4. Indirizzo proxy: 213.026.205.001
  5. Porta Proxy: 80
  6. Nome utente proxy: WAPTIM

7. Password proxy : WAPTIM
8. DNS primario: 000.000.000.000
9. DNS secondario: 000.000.000.000
10. Indirizzo IP: 000.000.000.000
11. Subnet mask :000.000.000.000

iv. Salvare le modifiche effettuate.

v. Dal menu “**Servizi**”>>WAP>>Impostazioni>>Account dati>>SIM1/SIM2>>Account secondario.

## **2) Creazione nuovo Account**

1 Impostazione parametri MMS:

- i. Dal menu “Connettività” scegliere la voce “Account dati”
- ii. Selezionare opzioni>>Aggiungi account GPRS
- iii. Seguire quindi i passi da 1)1iii a **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**

2 Impostazione parametri WEB:

- i. Dal menu “Connettività” scegliere la voce “Account dati”
- ii. Selezionare opzioni>>Aggiungi account GPRS
- iii. Seguire quindi i passi da 1)1iii a 1)2iv

3 Impostazione parametri WAP:

- i. Dal menu “Connettività” scegliere la voce “Account dati”
- ii. Selezionare opzioni>>Aggiungi account GPRS
- iii. Seguire quindi i passi da 1)1iii a 3) v