



Configurazione MMS/GPRS H3G modello NGM VanityYoung

Le procedure seguenti illustrano come modificare e creare nuovi account dati per impostare i servizi MMS, WAP e WEB.

1) Modifica Account MMS

a. Impostazione parametri MMS:

- i. Dal menu "**Impostazioni**" selezionare "connettività" e scegliere la voce "Account dati" GPRS
- ii. Individuare il record "**3 MMS**" Opzioni >>Modifica.
- iii. Impostare i seguenti parametri:
 1. Nome Account: 3 MMS
 2. APN: tre.it
 3. Nome utente: vuoto
 4. Password: vuoto
 5. Autenticazione: Normale
 6. DNS primario: 000.000.000.000
 7. DNS secondario: 000.000.000.000
- iv. Salvare le modifiche effettuate.
- v. Tornare al menu principale e scegliere "Messaggi>>Impostazioni messaggi>>MMS>>Modifica profilo".
- vi. Quindi selezionare lo slot assegnato alla SIM "**3**" (SIM1 o SIM2).
- vii. Individuare il record "**3 MMS GPRS**" e validare la voce Opzioni "Modifica".
- viii. Impostare i seguenti parametri:
 1. Nome profilo: 3 MMS GPRS
 2. Indirizzo **MMSC**: **http://10.216.59.240:10021/mmsc**
 3. Account dati: tramite il tasto "Seleziona" scegliere il menu "GPRS" e quindi il profilo "**3 MMS**" editato precedentemente.
 4. Tipo connessione: tramite il tasto "Seleziona" scegliere HTTP. Dal menu che appare impostare i seguenti parametri:
 - a. Usa proxy: Sì
 - b. Indirizzo proxy: 63.13.171.3
 - c. Porta proxy: 8799
 5. Nome utente: vuoto
 6. Password: vuoto

- ix. Salvare le modifiche effettuate.
 - x. Sempre dal menu "Messaggi>>Impostazioni messaggi >>MMS>>Modifica profilo>> selezionare l'account appena creato e scegliere la voce Opzioni "Attiva".
- b. Impostazione parametri WEB:**
- i. Dal menu "**Impostazioni**" selezionare "connettività" e scegliere la voce "Account dati" GPRS
 - ii. Individuare il record "**3 Web**" e validare la voce Opzioni "Modifica".
 - iii. Impostare i seguenti parametri:
 1. Nome Account: 3 Web
 2. APN: tre.it
 3. Nome utente: vuoto
 4. Password: vuoto
 5. Autenticazione: Normale
 6. DNS primario: 000.000.000.000
 7. DNS secondario: 000.000.000.000
 - iv. Salvare le modifiche effettuate.
- c. Impostazione parametri WAP:**
- i. Dal menu "**Impostazioni**" selezionare "connettività" e scegliere la voce "Account dati" GPRS
 - ii. Individuare il record "**3 wap**" e validare la voce Opzioni>> "Modifica".
 - iii. Impostare i seguenti parametri:
 1. Nome Account: 3 WAP
 2. APN: tre.it
 3. Nome utente: vuoto
 4. Password: vuoto
 5. Autenticazione: Normale
 6. Indirizzo proxy: vuoto
 7. Porta proxy: vuoto
 8. Home Page: http://mobile.tre.it
 9. DNS primario: 000.000.000.000
 10. DNS secondario: 000.000.000.000
 - iv. Dal menu "Impostazioni>>Connettività>>Account dati>> SIM1 (o SIM2) Selezionare il profilo appena impostato e attivarlo

2) Creazione nuovo Account

- a. Impostazione parametri MMS:
 - i. Dal menu "**Impostazioni**" selezionare "connettività" e scegliere la voce "Account dati" GPRS
 - ii. Selezionare opzioni>>Aggiungi.
 - iii. Seguire quindi i passi da 1)a.iii a 1)a.v
 - iv. Scegliere la voce "Aggiungi nuovo"

- v. Seguire quindi i passi da 1)a.viii fino a 1)a.x
- b. Impostazione parametri WEB:
 - i. Dal menu "**Impostazioni**" selezionare "connettività" e scegliere la voce "Account dati" GPRS
 - ii. Selezionare opzioni >> Aggiungi.
 - iii. Seguire quindi i passi da 1)b.iii a 1)b.iv
- c. Impostazione parametri WAP:
 - i. Dal menu "**Impostazioni**" selezionare "connettività" e scegliere la voce "Account dati" GPRS
 - ii. Selezionare opzioni >> Aggiungi.
 - iii. Seguire quindi i passi da 1)c.iii a 1)c.iv.